

Кабельные соединители и наконечники на напряжение до 45 кВ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru

Кабельные соединители и наконечники

на напряжение 1-45

Соединители и наконечники собственной разработки компании обеспечивают надёжное постоянное усилие и комфортный процесс срыва головок болтов. Все соединители и наконечники заполнены смазкой-антиоксидантом.



**Для кабелей до 1 кВ
6-300 мм²**

Соединители SLJ + наконечники LUG

- болты со срывными головками;
- подходят для кабелей с алюминиевыми и медными токоведущими жилами с пластмассовой или бумажной пропитанной изоляцией;
- широкий диапазон сечений: 6–300 мм².

**Для кабелей до 45 кВ
10 - 1000 мм²**

Соединители SMJ and M + наконечники SML and C

- болты со срывными головками;
- подходят для кабелей с алюминиевыми и медными токоведущими жилами с пластмассовой или бумажной пропитанной изоляцией;
- широкий диапазон сечений: 10–1000 мм².



Кабельные соединители и наконечники на напряжение до 45 кВ

Изготовлены из алюминия с последующим гальваническим покрытием оловом. Болты со срывными головками изготовлены из бронзы также с гальваническим покрытием. Соединитель допускает биметаллическое соединение.

Адаптер под ключ и болты имеют специальное шлицевое соединение для постоянной передачи крутящего момента при затяжке и срыве головки в одной из трех позиций под срыв. Использование бронзы как материала обеспечивает точное и достаточное усилие для срыва, шлицевая конструкция гарантирует срыв заподлицо телу соединителя без последующей механической доработки выступающих частей.


Пластиковая втулка используется при необходимости центровки проводника в полости соединителя.

Предназначены для кабелей 6-45 кВ с медными и алюминиевыми токоведущими жилами с пластмассовой или бумажной маслопропитанной изоляцией.




Соединители серии SMJ и М

Тип	GTIN	Сечение жилы, мм ²	L1, мм	L2, мм	d, мм	D, мм	Масса, гр
SMJ1.27	6418677446153	Al/Cu 10-95	34	70	14	26	115
SMJ2.47	6418677446177	Al/Cu 70-240	59	120	20	34	355
SMJ3.47	6438100307981	Al/Cu 120-300	64	130	25.5	37.7	470
M185-400	6438100317478	Al/Cu 185-400					600
M400-630	6418677447464	Al/Cu 400-630	94	200	34	52	800
M630-1000	6438100308711	Al/Cu 630-1000	105	220	41	65	1900



Наконечники серии SML и С

Тип	GTIN	Сечение жилы, мм ²	L1, мм	L2, мм	L3, мм	B, мм	d, мм	D1, мм	D2, мм	H, мм	Масса, гр
SML1.17	6418677457555	Al/Cu 10-95	32	59.5	74	26	14	26	13	10	95
SML1.172	6438100307950	Al/Cu 10-95	32	59.5	74	26	14	26	17	10	95
SML2.27	6418677457562	Al/Cu 70-240	57	103	119	34	20	34	13	14	280
SML2.272	6418677434860	Al/Cu 70-240	57	103	119	34	20	34	17	14	275
SML3.27	6438100307967	Al/Cu 120-300	64	106	126	38	25	38	13	14	350
SML3.272	6438100307974	Al/Cu 120-300	64	106	126	38	25	38	17	14	345
C185-400	6438100322618	Al/Cu 185-400	82	120	141	42	26	42	13	15	320
C400-630	6418677447457	Al/Cu 400-630	94	132	157	53	34	52	13	16	550
C630-1000	6438100308728	Al/Cu 630-1000	105	165	197	65	41	65	20	17	1300



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: etu@nt-rt.ru || www.entelektro.nt-rt.ru